

# FUNK-HANDMELDER HAUSALARM SG-HA

## HAUPTMERKMALE

Funk-Druckknopfmelder HAUSALARM

optische Statusanzeige über LED

7 Funk-Kanäle

Schutzart IP43

Konformität nach EN 54-11, Typ B und EN 54-25



## Zertifizierungen



## BESCHREIBUNG

Der Handmelder Typ-B in Funk-Technik mit der Aufschrift „HAUSALARM“ verfügt über eine Hauptbatterie und eine Zweitbatterie, eine LED zur Statusanzeige und ist kompatibel mit dem Funkgateway VW2W100, Funkexpander SGWE und der konventionellen Funkchnittstelle SGCWE der SAGITTARIUS-Linie.

Die Auslösung erfolgt durch Zerstörung der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Mittels Speziälschlüssels kann der Handmelder zurückgesetzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	3 V CR123A Lithium-Batterie und 3 V CR2032 Lithium-Knopfzelle
Lebensdauer Batterie	typischerweise 5 Jahre (Hauptbatterie), 2 Monate (Zweitbatterie)
Frequenz	bidirektional FSK FM 868 - 870 MHz
Funkkanäle	7
Funkreichweite	bis zu 150 m (Freifeld)
optische Statusanzeige	LED
Schutzart	IP43
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	126 x 126 x 35 mm
Farbe	blau
Konformität	EN 54-11 - Typ B   EN 54-25
kompatibel mit	VW2W100, SGWE, SGCWE, WHCP-BBR