

# FUNK-MELDERPARALLELANZEIGE SGFI200-S



## HAUPTMERKMALE

zur optischen Alarm-Signalisierung von automatischen Meldern

Hauptbatterie bis zu 5 Jahre Lebensdauer

7 Funk-Kanäle

Schutzart IP42

## Zertifizierungen



## Zulassungen

CE 0832

ETSI  300-220

## BESCHREIBUNG

Melderparallelanzeige zur optischen Alarm-Signalisierung von automatischen Meldern.

Die Parallelanzeige verfügt über eine Hauptbatterie und eine Zweitbatterie und ist kompatibel mit dem Funkgateway VW2W100, Funkexpander SGWE und der konventionellen Funkschnittstelle SGCWE der SAGITTARIUS-Linie.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	3 V CR123A Lithium-Batterie & 3 V CR2032 Lithium-Knopfzelle
Lebensdauer Batterie	typischerweise 5 Jahre (Hauptbatterie), 2 Monate (Zweitbatterie)
Frequenz	bidirektional FSK FM 868 - 870 MHz
Funkkanäle	7
Funkreichweite	bis zu 150 m (Freifeld)
Schutzart	IP42
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	80 x 80 x 33 mm
Farbe	weiß
Gewicht	120 g (ohne Batterien)
kompatibel mit	VW2W100, SGWE, SGCWE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

