



# SF-IPB798ZWA-6U-AI

6 MP IP-BULLET-KAMERA MIT TRUESENSE & MOTORZOOM



Die TrueSense Technologie ermöglicht den SAFIRE Überwachungs-kameras eine intelligente Objekterkennung von Menschen und Fahrzeugen. Somit können Falschalarme, die bspw. durch Tiere oder Laub entstehen könnten, vermieden werden.

## HAUPTMERKMALE

6 MP (3200 x 1800 px Auflösung)

2,8-12 mm Objektiv mit Motorzoom

TrueSense

True-WDR

Schutzart IP67, IK10

## VIDEOANALYTIK

Basisanalytik: Sabotage

Intelligente Objekterkennung (TrueSense)

- Personen
- Fahrzeuge

VCA-Regeln:

- Linienkreuzung
- Eindringen
- Regionseintritt/-austritt
- Fehlalarmfilter durch objektive Klassifizierung

SAFIRE SF-IPB798ZWA-6U-AI

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Bildsensor            | 1/2,8" Progressive Scan CMOS  |
| Auflösung             | 6 MP (3200 x 1800 px)   |
| Min. Beleuchtung      | 0,005 lux (@F1.6 Farbe Ultra Low Light), IR 0 lux   |
| Objektiv              | 2,8-12 mm Motorzoom   |
| IR-Reichweite         | 60 m  |
| Bitrate               | 32 Kbps - 16 Mbps   |
| Bildverbesserungen    | WDR (120 dB), BLC, MD, ROI  |
| Rauschunterdrückung   | 3D-DNR  |
| Audio IN/OUT          | 1/1   |
| Alarm IN/OUT          | 1/1   |
| Fernzugriff           | Webbrowser, App und PC-Software Safire Control Center   |
| Interoperabilität     | ONVIF   |
| Video-Kompression     | H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG   |
| Multi-Stream          | Master Stream: 3200 x 1800 px (20 fps), 2688 x 1520 px (25 fps), 1920 x 1080 px (25 fps), 1280 x 720 px (25 fps)<br>Sub-Stream: 640 x 480 px (25 fps), 640 x 360 px (25 fps)<br>Third-Stream: 1920 x 1080 px (10 fps), 1280 x 720 px (10 fps), 640 x 480 px (10 fps), 640 x 360 px (10 fps) |
| Interner Speicher     | MicroSD-Karte unterstützt bis 128 GB<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)   |
| Netzwerk              | Ethernet 10/100 BaseT   |
| Erweiterte Funktionen | Linienkreuzung, Eindringen, Regionseintritt/-austritt, Fehlalarmfilter durch objektive Klassifizierung  |
| TrueSense             | Falschalarmfilter für Fahrzeuge und Personen  |
| Schutzart             | IP67, IK10  |
| Betriebstemperatur    | -30°C bis +60°C   |
| Stromversorgung       | 12 V DC, 1080 mA, 13 W, PoE (~15 W)   |
| Maße                  | 308,5 x 97,9 x 93 mm (LxBxH)  |
| Maße Sockel           | 62,6 mm, 4 Schrauben  |
| Gewicht               | 1385 g  |
| Zubehör               | Anschlussbox DS-1280ZJ-S, Masthalter DS-1275ZJ  |



DS-1280ZJ-S  
Anschlussbox



DS-1275ZJ  
Masthalter